

Serie stampanti MFP HP LaserJet Pro M125



Soddisfare le esigenze dell'ufficio di tutti i giorni.

L'economica stampante MFP HP LaserJet Pro è facile da installare e consente di realizzare documenti nitidi e chiari. Esegui stampe, copie e scansioni con un unico dispositivo compatto che si colloca perfettamente agli spazi ridotti dell'ufficio.

Stampa, copia, scansione
Stampa/copia fino a 20 ppm
128 MB di RAM, processore a 600 MHz
1 USB 2.0 Hi-Speed, Fast Ethernet 10/100Base-TX
Fino a 600 x 600 dpi (con HP FastRes 1200)



Estendete il raggio d'azione di stampa.

- Sempre al passo con l'evoluzione del vostro business: stampa e copia a una velocità massima di 20 ppm.
- Stampate la prima pagina in soli 9,5 secondi.

Stampate secondo le vostre preferenze.

- Stampate ovunque direttamente dal vostro smartphone, tablet e PC con Apple® AirPrint™.¹
- Stampa semplificata da dispositivi mobili con stampa diretta wireless anche in assenza di una rete.²
- Collegate la vostra stampante MFP direttamente al PC o al notebook utilizzando la porta USB 2.0 Hi-Speed integrata.

Tutto ciò che vi serve a portata di mano.

- Accelerate le attività che prevedono l'utilizzo di documenti e rimanete al passo con il successo, grazie a un dispositivo MFP in grado di eseguire stampe, copie e scansioni ad alta velocità.
- Subito operativi grazie ad HP Smart Install che non richiede CD di installazione.³
- Consente di copiare con estrema semplicità entrambe le pagine di documenti fronte e retro o di altri documenti di piccole dimensioni sulla pagina anteriore di un singolo foglio.⁴
- Semplicità di controllo: avvio immediato della stampa dal pannello di controllo semplice e intuitivo.⁴



Auto On/Off
Technology



Instant-on
Technology



Multiple paper sizes



Wireless direct

Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Laser
Funzioni	Stampa, copia, scansione
Velocità di stampa	Fino a 20 ppm ISO nero (A4) Misurato con ISO/IEC 24734, esclusa la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, visitare il sito hp.com/products/1/ISO/MMDDPP/index.html . La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità dei documenti.
Connettività standard	CZ172A: Porta Hi-Speed USB 2.0; CZ173A: Porta USB 2.0 Hi-Speed; porta di rete Fast Ethernet 10/100Base-TX integrata; Wireless 802.11b/g/n;
Funzionalità wireless	CZ172A: No; CZ173A: Sì, WiFi 802.11b/g/n integrato;
Funzionalità di stampa mobile	CZ172A: No; CZ173A: HP ePrint, stampa diretta wireless, Apple AirPrint™;
Funzionalità di rete	CZ172A: Non disponibile; CZ173A: Tramite connettività di rete 10/100 Base-TX integrata;
Protocolli di rete supportati	CZ172A: Non disponibile; CZ173A: Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing; rilevamento: SLIP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite Router, Stateless tramite DHCPv6); gestione: SNMPv1, HTTP;
Gestione dei supporti	Capacità di alimentazione: Fino a 150 fogli Capacità di uscita: Fino a 100 fogli, Fino a 10 buste Valore massimo: Fino a 100 fogli Stampa fronte/retro: Manuale (viene fornito il supporto driver)
Tempi di stampa della prima pagina	Solo 9,5 secondi nero (A4, pronta)
Ciclo di produttività mensile	Fino a 8.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 250-2.000
Linguaggi di stampa	PCLm/PClMs
Capacità di stampa	Stampa diretta supportata: CZ172A: Stampa USB; CZ173A: Stampa USB; Funzionalità di stampa Wireless direct;
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 2 mm; Inferiore: 5 mm; Sinistro: 3 mm; Destro: 4 mm; Area di stampa massima: 209 x 349 mm
risoluzione di stampa	Fino a 600 x 600 dpi Nero
Memoria	128 MB
Smart feature software della stampante	CZ172A: HP Smart Install, HP Auto-On/Auto-Off; CZ173A: Smart Install, HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple AirPrint™; funzionalità di stampa Wireless Direct, Embedded Web Server;
Impostazioni fotocopiatrice	Numero di copie; Più chiaro/più scuro; Riduzione/Ingrandimento; Ottimizzazione (bozza, testo, documento misto, immagine); Formato carta; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione di copia: Fino a 400 x 600 dpi
Velocità di copia	Fino a 20 cpm nero (A4)
Smart feature software della fotocopiatrice	Fino a 99 copie multiple; Riduzione/Ingrandimento dal 25 al 400%; Contrasto (più chiaro/più scuro); Risoluzione (qualità copia)
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: A superficie piana; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di input della scansione: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) o Device Stage (Windows 7, 8); Software conforme a TWAIN o a WIA; Versione Twain: Versione 1.9; Scansione ADF fronte/retro: No; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 1200 dpi
Velocità di scansione	Fino a 7 ppm (bianco e nero), fino a 5 ppm (colori)
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit/ 256
Area di scansione	Dimensione massima del supporto: 216 x 297 mm
Digital sending	Standard: Scansione su e-mail con software HP; Scansione su applicazione con software HP; Scansione su file con software HP
Formato del file di scansione	Il software di scansione di Windows supporta i seguenti formati file: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Il software di scansione Mac supporta i seguenti formati file: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF-Searchable, RTF, TXT
Gestione della stampante	HP Device Toolbox; Status Alerts (installazione predefinita)
Gestione della sicurezza	Embedded Web Server di rete protetto da password; 802.11: WEP, WPA, WPA2; Modifica password della community SNMPv1
Pannello di controllo	CZ172A: Display LED numerico a due cifre; Pulsanti (su, giù, Annulla, copia, configurazione, copia, alimentazione); 7 spie LED (pronta, attenzione, Toner, copia, scuro/chiaro, Riduci/Ingrandisci, alimentazione); CZ173A: LCD a 2 righe; pulsanti (Su, Giù, OK, Annulla, Indietro, Installazione, Numero di copia, Scuro/Chiaro, Copia in bianco e nero, Menu copia, ePrint, Wireless, Accensione); 4 spie LED (Attenzione, Pronta, Accensione, Wireless);

Contenuto della confezione	CZ172A: HP LaserJet Pro MFP M125a; Cartuccia di set-up stampa HP LaserJet nero (~ 700 pagine) pre-installata; Manuale di installazione; Guida introduttiva; Guida per l'utente; Flyer esplicativo; Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD; Cavo di alimentazione; CZ173A: MFP HP LaserJet Pro M125nw; Cartuccia di stampa iniziale HP LaserJet nero (~ 700 pagine) pre-installata; Guida all'installazione; Guida introduttiva; Manuale dell'utente; pieghevole di supporto; Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD; cavo di alimentazione; Cavo USB;
Materiali di consumo	CF283A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 83A 1.500 pagine
Software incluso	Windows: Programma di installazione/disinstallazione HP; driver di stampa HP PCLmS, driver di scansione HP WIA, driver di scansione HP TWAIN, HP Scan, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac: Programma di installazione/disinstallazione HP; driver di scansione HP PCLmS, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit); Sono richiesti 200 MB di spazio libero su disco rigido (CD e pacchetto Web); Sono richiesti 400 MB di spazio libero su disco fisso (Box Spec per Smart Install); 512 MB di RAM installati; CD-ROM/DVD o Internet; Porta USB o di rete Mac: Mac OS X v10.6; PowerPC G4, G5 o processore Intel® Core™; 500 MB di spazio disponibile su disco rigido; CD-ROM/DVD-ROM o Internet; Porta USB o di rete
Sistemi operativi compatibili	Installazioni software complete supportate su: Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit). Installazioni solo driver supportate su: Windows Server 2012, Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32-bit/64-bit) (SP1 o versioni successive); Mac OS X v10.6.8 o versione successiva; Linux: Accedere al supporto on-line di Linux: hplipopensource.com/hplip-web/install.html
Peso dei supporti	Vassoio 1: da 60 a 163 g/m²
Tipi di supporto	Carta (comune, LaserJet), buste, lucidi, etichette, cartoline
Formati dei supporti	A4; A5; buste (ISO, DL, C5, B5); Cartoline (UIS singolo e doppio); Personalizzato: Da 76 x 127 a 216 x 356 mm
Dimensioni stampante (L x P x A)	420 x 365 x 254 mm
Dimensioni della confezione (L x P x A)	497 x 332 x 350 mm
Grammatura stampante	8,0 kg
Peso della confezione	10,3 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 32,5 °C, Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa
Memorizzazione dati	Temperatura: Da -20 a 60 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,1 B(A)
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata: 220-240 V CA (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consumo: 465 watt (stampante), 110 watt (copia), 2,2 watt (pronta), 0,7 watt (inattiva/spengimento automatico), 0,2 watt (spegnimento manuale). Numero TEC (Consumo tipico di elettricità): 0,502 kWh/settimana
Certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, Titolo FCC 47 CFR, Parte 15 Classe B/ICES-003, Edizione 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Direttiva EMC 2004/108/EC (Europa), altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi.
Certificazioni relative alla sicurezza	IEC 60950-1:2005 +A1 (Internazionale), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (EU), IEC 60825-1:2007, Licenza GS (Europa), EN 60825-1:2007 (dispositivo Laser/LED di Classe 1), Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa), altre omologazioni per la sicurezza come da requisiti dei singoli paesi.
ENERGY STAR	Sì
Paese di origine	Fabbricata in Cina
Garanzia	CZ172A: Garanzia limitata di un anno. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.; CZ173A: Garanzia limitata di un anno. La garanzia può variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli Paesi. Accedere al sito hp.com/support per informazioni sulle opzioni di servizio e assistenza HP disponibili nella propria area.;
Assistenza e supporto	UH757E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione il giorno lavorativo successivo per stampanti LaserJet UH761E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione standard per stampanti LaserJet. (UH757E: Solo Austria, Paesi Baltici, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia. UH761E: Tutti i paesi di Europa, Medio Oriente e Africa).

¹ Disponibile solo su M125nrw. Supporta OS X® Lion, OS X Mountain Lion e le seguenti periferiche in cui è in esecuzione iOS 4.2 o una versione successiva: iPad® (tutti i modelli), iPhone® (3GS o versioni successive) e iPod touch® (terza generazione o versioni successive). Funziona con stampanti HP compatibili con AirPrint e richiede che la stampante sia connessa alla stessa rete alla quale è connesso il dispositivo OS X o iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple® Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint™ e il logo di AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc.

² Disponibile solo su M125nrw. Per utilizzare la stampa diretta wireless HP potrebbero essere necessari un'applicazione o un driver. Per ulteriori informazioni, visitare il sito hpconnected.com. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso.

³ HP Smart Install funziona solo con Microsoft Windows.

⁴ Disponibile solo su M125nrw.



<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle in nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o edito od omissioni contenuti nel presente documento.

